



Smart 12 V batteriladdare med hög effekt och 120 A strömförsörjning.

Bosch BAT 6120 är en framtidssäker, professionell, två-i-ett-batteristödslösning för bilverkstäder. Fungerar pålitligt som en smart och snabb batteriladdare, för blysyra- och litiumbatterier, eller som en 120 A kontinuerlig strömförsörjning. Med möjligheten att uppdatera laddningsegenskaperna via USB är din verkstad hela tiden utrustad för det allra senaste inom batteriteknik. BAT 6120 passar perfekt för användning på bord, bänk eller golv och kan även monteras på vägg. Den får lätt plats under en bil i en utställningshall. Flexibla driftlägen uppfyller dagens verkstadskrav och den stora 4-färgs bakgrundsbelysta LCD-skärmen med 4 knappar gör den intuitiv att använda.



Beställningsnummer

0 687 000 149

Fördelar i korthet

- ▶ Stöder 120 A DC kontinuerlig utgång (vid 120–240 VAC, 25 °C)
- ▶ Stöder batterier av typ Flooded/AGM/EFB/Gel/Litium (LFP)
- ▶ Displayvisning på 26 språk
- ▶ Laddning av 12 V blysyra-batteri. Laddning Diagnos/12 V litiumbatteriladdning, BMS Uppväckning
- ▶ Maximal uteffekt: upp till 1 750 W
- ▶ Flexibla driftlägen uppfyller kundernas behov
- ▶ Kan ställas på bord eller golv eller hängas på vägg
- ▶ Får plats under en bil i utställningshall
- ▶ Lättanvänd stor 4-färgs bakgrundsbelyst LCD-skärm inklusive väggmonteringsläge
- ▶ Enkel åtkomst till BAT6120 supportwebbsida via QR-kod som visas på skärmen

Batteriladdare och strömförsörjning BAT 6120



BOSCH
Invented for life

Viktiga fördelar

► Användning

- Utgång: 120 A (120–240 VAC för USA/EU), 100 A (100 VAC för Japan)
- 12 V blysyra-batteriladdning, laddningsdiagnos
- 12 V litiumbatteriladdning, BMS Uppväckning

► Driftlägen

- Strömförsörjning: 120 A
- Laddning: Smart och snabb
- Batteribyte: Säkert och bekvämt
- Utställningshall: Stabil och tyst

► Strömförsörjningsläge

- Stor dynamik för att hålla spänningen stabil
- 120 A kontinuerlig ström
- Temperaturområde upp till 40 °C
- Smart skydd vid låg SOC (Laddningsstatus) i början av laddningen

► USB-gränssnitt

- Uppgradering av laddningsegenskaper via USB: Alltid redo för den senaste batteritekniken

► Flexibla utgångsinställningar

- Maximal uteffekt: upp till 1 750 W
- Kan justeras manuellt

Tekniska data	BAT 6120
Märkspänning batteri	12 V
Batterityper	UNI, WET, EFB, AGM, VRLA/GEL, LFP (LiFePO4)
Batteristorlek (enligt CCA)	10–450 Ah
Skärm	3 tum., 4 olika bakgrundsbelysningsfärger, 180° rotationsfunktion (vägghängd)
Menyspråk	26
Mått (B x H x D)	329 x 116 x 433 mm
Vikt (utan laddnings- och strömkabel)	8,5 kg
Temperaturområde för drift	0 °C till +40 °C
Laddningskabelns area	25 mm ²
Laddningskabelns längd	3 m (2-ledare)
Kapslingsklass	IP 20 D

Leveransens omfattar:

Batteriladdare, löstagbara laddningskablar (3 m/25 mm²), nätsladd, väggfäste, bruksanvisning inklusive säkerhetsanvisningar, tillval: löstagbara laddningskablar (Beställningsnr: 1 684 437 009)

Effektiva batteriladdningskurvor

