



Batteritester BAT 131 fra Bosch – Hurtig, nøjagtig og driftssikker



BOSCH

Invented for life

NYHED! BAT 131 – batteritester fra Bosch til alle 6 V og 12 V startbatterier

Test af 6 V og 12 V startbatterier med BAT 131 batteritester fra Bosch



Perfekt: Enkel og praktisk batteritest

Den nye bærbare batteritester BAT 131 fra Bosch er perfekt til test af 6 V og 12 V startbatterier (bly-syre-, gelé- og fleecebatterier/AGM). Kuldestartstrømmen kan indstilles efter standarderne CCA, JIS, SAE, EN, DIN og IEC fra 100 – 2.000 A. Det belastningsfri forløb giver hurtige, nøjagtige og driftssikre måleresultater. Batteritesteren har et robust hus, der er specialdesignet efter værkstedets krav. Det overskuelige brugerinterface giver mulighed for enkel og intuitiv betjening.

BAT 131: Oversigt over fordelene

- ▶ Menustyret intuitiv betjening
- ▶ Test af batteritilstand og identifikation af defekte batterier – uafhængigt af, om batteriet er i bilen eller ej.

Nyhed: Optimeret testalgoritme for test af fabriksnye batterier

- ▶ Udvidet test af start-/ladesystem for 12 V og 24 V systemer. Testeren understøtter valgfri brug af amperetang og forbedrer desuden testresultaterne
- ▶ Integreret printer viser måleresultaterne overskueligt og grafisk og støtter værkstedets argumentation over for kunderne
- ▶ USB-port for overførsel af testresultaterne til pc
- ▶ Udskifteligt, 3 m langt kabel giver mulighed for fleksibelt arbejde ved starter-/generatorsystemtest

Tekniske data	BAT 131
Nominel batterispænding	6 V/12V
Anvendelse	Person- og erhvervskøretøjer motorcykler, skibe
Batterityper	Bly-syre, gel, fleece/AGM
Teststandarder	CCA, JIS, EN, DIN, SAE, IEC
Batteristørrelse (iht. CCA)	100–2,000 A
Start-/ladesystemtest	12V/24V
Printer	Integreret termoprinter
Menusprog	Dansk og 23 andre sprog
Mål (BxHxD)	ca. 270x113x50 mm
Vægt	ca. 700 g
Driftstemperatur	0° – 40° C
Amperetang	1 681 354 034

Bestillingsnummer: 0 684 400 731

Robert Bosch A/S
AA-Diagnostics
Telegrafvej 1
DK-2750 Ballerup
www.bosch.dk